

Wyłącznik silnikowy HJM7-32P 3P 0,4-0,63A 0,12kW



Informacje ogólne

ID produktu	VCS-HJM7-32P-04
GTIN	5908007321195
Nazwa marki	Vecas
Nazwa serii	HJM7

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik silnikowy (EC000074)
Grupa	Systemy sterowania niskim napięciem (EG020090)
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	0,4..0,63 [A]
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego	7,56..7,56 [A]
Z zabezpieczeniem termicznym	Tak
Czułość na zanik fazy	Tak
Sposób wyzwalania	Termomagnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	690..690 [V]
Znamionowy prąd ciągły Iu	0,63 [A]
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	0,12 [kW]
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Rodzaj elementu wykonawczego	Pokrętło
Budowa urządzenia	Kompletne urządzenie w obudowie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	Nie
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC	100 [kA]
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wysokość	90 [mm]
Szerokość	44,5 [mm]
Głębokość	90 [mm]