# Stycznik mocy 9A AC-3 3P 1NO+1NC 230V AC



## Informacje ogólne

| | |
|---|---|
| ID produktu | VCS-HC5-D-9-11-230 |
| GTIN | 5908007321584 |
| Nazwa marki | Vecas |
| Nazwa serii | HC5-D |

## Opis ETIM

| | |
|---|---|
| Klasa | Stycznik AC (EC000066) |
| Grupa | Systemy sterowania niskim napięciem (EG020090) |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 220..230 [V] |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 220..230 [V] |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | Nie dotyczy |
| Rodzaj napięcia sterowania | AC |
| Liczba styków głównych rozwiernych | 0 |
| Liczba styków głównych zwiernych | 3 |
| Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
| Napięcie pracy dla AC 50 Hz | 220..690 [V] |
| Napięcie pracy dla AC 60 Hz | 220..690 [V] |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V | 20 [A] |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V | 9 [A] |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V | 4 [kW] |
| Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V | 3,5 [A] |
| Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V | 1,5 [kW] |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych | 1 |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 1 |
| Wersja modułowa | Tak |
| Szerokość | 47 [mm] |
| Wysokość | 76 [mm] |
| Głębokość | 82 [mm] |